

Confidea GO G4 全數位桌上型無線會議麥克風



主席設置狀態



列席設置狀態

設備說明：

Confidea GO G4 是源自於 Confidea FLEX 有線會議裝置但無配置顯示幕的無線版本。其主要是針對不需要高級會議功能的場合，提供會議解決方案。Confidea GO G4 與 Confidea FLEX 都採用了令人驚訝的纖薄、非侵入性且現代的外觀設計，且機身同樣都使用堅固的鋅合金和鋁的複合材料。

Confidea GO G4 讓會議連接到任何遠端平台的工作，變得簡單、容易。

一體多面的會議裝置

Confidea GO G4 能為每位不同的與會者，提供宛如量身訂做的使用功能，會議裝置可以依需求設置為單一列席、雙列席或是主席裝置。

與會者可以根據自己的狀態，以不同的方式使用相同的大型實體按鈕，因為按鈕的功能可以根據應用程式的配置進行更改。

設置容易

Confidea GO G4 的安裝簡單、快速且直接，使其成為頻繁變化的環境的理想系統。按住發言鍵約 2 秒便可開啟麥克風發言。插拔式的鵝頸式麥克風，

採用了按扣設計，只要按下>>插入>>放開自動鎖定的設計思維，能夠大大的減少會議裝置的安裝時間。

準備>>安裝>>開始會議，就是這麼簡單！

透過無線會議主機的瀏覽器介面，可以輕易變更裝置的類別，可設為列席、主席或是透過功能授權來使用相關的功能。因此，安裝變得簡單、快速而直接，使其成為頻繁變化的會議環境或需要隨著客戶需求而增加功能的理想系統。

智慧型電池管理

Confidea GO G4 專為靈活性和便攜性而設計，不會讓電池壽命妨礙會議進行的效率。每一個無線會議裝置出廠時，均標備一只精巧型的鋰電池，一次充滿電，可供應長達 12 小時的使用電量，足以滿足全天的會議需求。

電池具備電量顯示，僅需按下電池上的電量檢測鍵，便可在電池的 LED 條上顯示電池剩餘電量，能於會議開始前，輕易掌握電池的可用狀態。

若是為了應付更長時間的會議使用，這樣的場合下，可以將第二顆電池置入 Confidea GO G4 內建的

電池預留槽，可以想像的是，在 2 顆電池持續運作的狀態下，能為會議的進行帶來更有效率的好處。

在系統初始系統的建置時，每只 Confidea FLEX G4 配置一顆電池鋰電池是最經濟的做法，能有效降低購置成本，爾後，也可以視使用需求，再增購第二顆電池。

當大型會議需要長時間進行時，最好的辦法就是準備一批備用電池，將之充滿電，以因應會議不時之需。

事實上，將備用電池置於充電站待用，可以減少同時需要對大量電池充電的情形發生，也能確保無線會議會因為忘記充電所導致會議麥克風電池無電可用的窘境。

在對比單電池的狀態運作下，上述的電池供電規劃，能夠為無線會議系統帶來更多優勢。

這樣的系統建置，會議裝置可以維持持續的供電狀態，而不需因斷電，得要重新與無線會議主機進行連接。

當大量低電量的電池置於充電站充電時，僅需要 2 小時，即可對所有電池充滿電，足以供應下一場會議的進行。即使僅花費 45 分鐘，也能將電池充至 50% 的電量，足以供應長達 6 小時的使用時間。

當發生電池電量不足以維持會議裝置使用，而手上又沒有備用電池時，可以使用一般標準的充電器，透過 USB-C 的連接頭，直接從會議裝置後端的 Type-C 充電孔進行充電。這樣就可以繼續使用會議裝置，將電池取出至充電站進行充電。

當會議進行時，可以透過內建於無線會議主機的瀏覽器介面之系統管理程式，監看每個會議裝置的剩餘電量及使用時間。

保密性

由於會議通常具備私密性，Confidea G4 無線會議系統使用 WPA2 Enterprise 加密機制，能確保會議討論對話內容保留在會議室空間內。

無後顧之憂的無線系統

無限會議系統基於標準 WiFi5 技術，結合先進技術，能夠有效提升訊號接收品質。此外，裝置中的雙天線能夠優化訊號接收。這實為是市面上會最為獨特且穩定的無線會議系統，使我們相信：Televic 第四代無線會議解決方案會是「一流的無線會議系統」。

混和性相容整合

想要世上最兩全其美的解決方案嗎？

當 Confidea GO G4 裝置與 Confidea FLEX G4 這 2 款會議裝置結合時，其結果就是是一個高經濟、高效率的會議設置，能為主席提供最佳的會議管理控制。且為了獲得最大的靈活性，還可以將整個的無線會議系統與 Plixus 有線會議連結，構成另一種更完整的整合型，全方位會議系統。

無障礙設計

會議裝置同時也特別注意到視覺障礙用戶，在實體按鈕下方和音量控制旁邊提供觸覺點字，便利視障者使用。

特色說明：

- 支援 Wi-Fi5
- 透過頻道管理器，透過頻率協調和干擾避免機制，提供乾淨通道供會議裝置使用
- 錯誤預測隱藏演算法，將影響傳輸之遺失或損壞的資料封包掩蓋，從而產生連續的音頻訊號傳輸
- WPA2 企業級加密功能
- 雙天線能優化訊號接收，即使在具有挑戰性和高射頻反射的環境中也能穩定運作
- 內建高傳真喇叭
- 支援熱插拔的雙電池倉
- 可透過外接的 USB 變壓器供電
- 可透過軟體設置列席、主席或是雙列席發言鍵
- 可透過軟體，不需變更硬體裝置下，設置為列席或是主席
- 雙耳機輸出插座
- 具備電池與接收無線訊號狀態顯示
- 不易沾染指紋的特殊表面塗層
- 可在觸控螢幕，針對麥克風發言鍵、音量及定義的 5 個區域，設定觸覺回饋

連接埠說明：

- 可鎖定之插拔式鵝頸麥克風座
短柄麥克風

Mike LPM 71.98.0091

30cm 鵝頸麥克風

Mike PLM301F 71.98.0093

40cm 鵝頸麥克風

Mike PLM401F 71.98.0094

50cm 鵝頸麥克風

Mike PLM502F 71.98.0095

60cm 鵝頸麥克風

Mike PLM602F 71.98.0096

- 鋰電池

單一會議裝置最多可安裝 2 顆電池
Confidea BP G4

71.98.0045

- 外接 USB 供電連接座

- 2 只 3.5mm 立體聲耳機插座

功能使用授權

- Confidea GO G4

雙列席功能授權

L-Dual

71.98.1404

安規認證：

國家	安規類別
歐洲	CE

規範說明：

裝置資訊	
材質	PC/ABS 工程塑膠&鋅合金
顏色	黑色
尺寸(W x H x D)	220 x 50 x 165 mm 8.66 x 1.97 x 6.5 in
含包裝尺寸(W x H x D)	240 x 60 x 170 mm 9.45 x 2.36 x 6.69 in
重量(含 1 顆電池)	970 g / 2.14 lb
含包裝重量(含 1 顆電池)	1100 g / 2.43 lb
電氣資訊	
電池型號	Confidea BP G4
電池種類	Lithium-ion 鋰電池
電池電壓	7.2 VDC
電池電流	3100 mAh
USB	
輸入電壓	4.5 - 5.25 V
建議線材	28AWG/1P + 24AWG/2C
顯示螢幕	
觸控形式	電容式
表面塗層	Anti-fingerprint AF
喇叭	
最大輸出功率	> 1 W
頻率響應	200~20,000 Hz
動態範圍	> 90 dB
諧波失真 THD	< 0.1% @ Nominal Level
阻抗	4 Ω
耳機	
最大輸出功率	> 10 mW
頻率響應	200~20,000 Hz
動態範圍	> 90 dB
諧波失真 THD	< 0.1% @ Nominal Level
阻抗	16~32 Ω
麥克風	
輸入準位	-54.7 dBV
最大輸入準位	-24.6 dBV
輸入阻抗	1 kΩ
動態範圍	> 93 dB
頻率響應	25~20,000 Hz
諧波失真 THD	< 0.1% @ Nominal Level
使用環境	
工作溫度	0 ~ 45°
存放溫度	-20 ~ 60°
濕度	< 95 %, > 5 %