

Lineal Double DC-F

Bornes de recharge



30 KW/45A

40 KW/60A

60 KW/95A

- Faible consommation d'énergie (<0,1%) dans toute la machine, réduisant les coûts d'exploitation et augmentant l'efficacité.
- Large gamme de tension de sortie, 200 V ~ 750 V, adaptée à tous les modèles et scénarios.
- Compatible avec l'entrée CC pour des scénarios d'application plus larges
- Haute densité de puissance, petite taille et faible encombrement.



CE
Certificate



Low power
consumption



Residual
Current Protection



Safety &
Protection



Surge
Protection



High thermal
efficiency



Ground
Protection



Over current
protection



Over/Under
Voltage Protection



Online top-ups
credit cards

Spécifications techniques

Modèle	EDD10006	EDD10007	EDD10008
Pouvoir	30KW	40KW	60KW
Tension d'entrée	AC300~470V		
Fréquence	45~65HZ		
Tension de sortie	200 ~ 750 V (200-1 000 V en option)		
Courant d'entrée	45A	60A	95A
Courant de sortie	100A	120A	200A
Nombre d'armes	2		
Mode de chargement	Commutateur automatique de charge lente Quickor		
mode de chargement	CARTE GLISSANTE, MANUEL D'APPLICATION		
Longueur de l'étiquette	5M		
Interface	ECRAN TACTILE COULEUR 7"+LECTEUR DE CARTE IC SANS CONTACT"		
Connexion réseau	Configuration standard : CAN/485/Ethernet Configuration sélective : GPRS/4G		
Communication	IP54		
Taille (mm)	900×270×1800mm		
Poids	150kg		
Température	-20°C~+50°C		
humidité d'exploitation	5 % à 90 % HR, sans condensation		
Standard	EN61851-1,JEVSG105		
Protocole	CHAdEMO2.0/DIN 70121,OCPP 1.6(JSON or SOAP),ISO15118		
Altitude	2000M		
Écran publicitaire	Écran publicitaire extérieur 32"/contrôle WIFI		



TECOPHASE

Nous sommes spécialisés dans la recharge de véhicules électriques, les services de mobilité électronique, le stockage d'énergie résidentiel et la transformation photovoltaïque, offrant une gamme de produits certifiés, notamment des chargeurs de véhicules électriques, des onduleurs de stockage d'énergie, des batteries de stockage d'énergie et des composants photovoltaïques.



Telephone: +33659296496



E-mail: customer.support@tecophase.com



www.tecophase.com



41-43 Rue de Cronstadt 75015 Paris, France
