

8W di Potenza RF!

Ricco di funzioni, il DJ-W70E offre un elevato livello di professionalità operativa ed una potenza RF di 8W sia in banda VHF che in banda UHF. Corpo radio water e dustproof di livello IP67.

I toni CTCSS, DCS e DTMF encoder/decoder sono integrati, così come è integrata un'ampia varietà di tone burst per accedere ai ponti ripetitori o per le chiamate selettive.

Tra le utili funzioni si mette in evidenza l'intuitivo display TFT a colori, l'inserimento diretto delle frequenze e 200 canali di memoria identificabili con 8 digit alfanumerici e personalizzabili con i propri parametri.

Inoltre il DJ-W70E riceve i canali VHF AM aeronautici e le stazioni radio FM per un ascolto sempre più ricco!

Fornito completo di pacco batteria agli Ioni di Litio e caricabatteria da tavolo e clip da cintura il DJ-W70E si pone come uno dei più versatili ricetrasmittenti sul mercato, garantendo qualità Alinco e funzioni avanzate ad un prezzo accessibile!



- Porta USB type-C per la ricarica e per la connessione al PC
- Cancellazione di rumore gestita da AI
- Bibanda Semi-Duplex, V/V-U/U
- Costruzione corpo radio Dust/Waterproof di livello IP67
- 200 canali di memoria alfanumerici
- VOX introcontenuto
- Funzione frequency counter/frequenzimetro
- Impostazione frequenza direttamente da tastiera
- Diverse modalità di scansione
- TX/RX in FM larga e stretta
- Pacco batteria agli Ioni di Litio ad alta capacità
- Ricezione di banda aeronautica in modalità AM e stazioni radio FM broadcast

Funzioni avanzate

- Shift/Offset, Talk-around, Funzione Reverse, BCLO, TOT
- Chiamata d'emergenza
- 2 liste Scansione
- Ampia varietà di modalità di scansione per VFO/Memorie/FM broadcast
- 2 tasti funzione programmabili con scorciatoie per l'accesso immediato a 4 diverse funzioni di vostra scelta
- ... e molto altro ancora!



Opzioni



Cavo interfaccia PC
(ERW-22B)

Per il software di controllo da PC, rivolgersi al proprio rivenditore ufficiale.

Specifiche tecniche

GENERALI

Gamma operativa RX	FM: 136~174MHz / 400~470MHz WFM: 76~108MHz / AM: 108~136MHz
Gamma operativa TX	DJ-W70HE : 144~146MHz / 430~440MHz
Modulazione	F3E (16K0F3E / 11K0F3E) / WFM, AM solo RX\
Stabilità in Frequenza	±2.5ppm
Alimentazione	7.4Vcc con EBP-124/2600mAh
Assorbimento (Appross.)	TX: RF 8W 0.8A / RF 5W 1.7A / RF 1W 2.6A RX: 0.35A@ Volume audio massimo / Silenziato 70mA BS (media 1:4) 45mA
Temperatura operativa	-20°~+60°C
Step di sintonia	2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25 e 50kHz
Dimensioni (LxAxP)	61.1 x 129.8 x 42.62mm (antenna e clip escluse)
Peso	310g ca., antenna e pacco batterie inclusi

TRASMETTITORE

Potenza uscita RF	8W / 5W / 1W (approssimativamente)
Deviazione in frequenza	±5kHz / ±2.5kHz
Emissione spurie	<-27dBm

RICEVITORE

Sistema ricezione	Conversione diretta
Sensibilità (12dB SINAD)	Wide (25kHz) -12dBμ / Narrow -9dBμ
Selettività canale adiacente	Wide (25kHz) >65dB / >60dB
Potenza uscita audio	1W (distorsione 10%)

Specifiche soggette a cambiamenti senza necessità di preavviso.
Per l'utilizzo di questo prodotto è necessaria la licenza di radioamatore.

Accessori Standard

Antenna	Pacco batterie Li-ion	Caricabatterie	Cavo USB	Clip da cintura	Adattatore USB
EA-326	EBP-124 Li-ion 7.4V 2500mAh	EDC-354	EDS-50	EBC-71	EDC-355



Rivenditore autorizzato:

Distributore autorizzato:



Viale Valtellina 33, 20092, Cinisello Balsamo (MI)
Telefono: 02 26270.264/265
E-mail: info@k2m.it / vendite2@k2m.it
Sito web: www.k2m.it

ALINCO, INC. Electronics Division

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraihashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: +81-6-7636-2362 Fax: +86-6-6208-3801
http://www.ALINCO.com
E-mail: export@alincocorp.jp