

**ALINCO**  
Quality. Style. Performance!

Ricetrasmittitore PMR446

**DJ-VX46**

License-Free  
PMR446



**Ready for Action!**

Un ottimo apparato per il lavoro ed il tempo libero, l'Alinco DJ-VX46 è un grande apparato, ma così piccolo da stare in una tasca; bello, robusto, facile da usare, è dotato di molte funzioni "extra" che ne rendono l'operatività semplice e funzionale. Lavoro, avventure, sport o tempo libero, non importa come lo userete, il DJ-VX46 è pronto per l'azione, subito!

**Caratteristiche**

- Corpo radio robusto in policarbonato, resiste a pioggia e polvere (IP67)
- 128 memorie (16ch x 8 gruppi) per la programmazione personalizzata di parametri e toni CTCSS
- Antenna ad alta efficienza
- Pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Corpo radio ergonomico e leggero, pesa solo 238 gr con la batteria EBP-101
- Funzioni programmabili dal rivenditore, inclusi toni CTCSS e tipi di scansione
- Interfaccia semplice e facile da usare
- Connettore microfonico e audio
- VOX entrocontenuto
- Scrambler analogico ad inversione di banda

**Accessori standard** (Laccetto incluso)

Caricatore rapido	Pacco batteria	Adattatore ca	Clip da cintura
EDC-219	EBP-101 Li-ion 7.4V 1800mAh	EDC-221	EBC-51

Le immagini degli accessori potrebbero essere lievemente differenti da quelli reali.



**Accessori opzionali**



Microfono auricolare (EME-56)

Microfono altoparlante da palmo (EMS-76)

La protezione IP67 non è valida in caso di utilizzo dell'apparato con i microfoni opzionali

**Specifiche tecniche**

**Generali**

- Gamma di frequenza: 16 ch PMR446
- Modo: FM
- Canali di memoria: 128 (16 ch x 8 gruppi)
- Stabilità in frequenza: ±2,5 ppm
- Tensione operativa: batteria 7,4V
- Temperatura operativa: -20 ~ +60°C
- Temperatura di ricarica: +5 ~ +40°C
- Dimensioni (proiezioni non incluse): 243 x 59 x 38mm (con pacco batterie e antenna)
- Peso: 238 g (con pacco batteria e antenna)
- Toni subaudio (CTCSS/DCS): encoder/decoder

**Trasmittitore**

- Potenza di uscita: 500mW
- Emissioni spurie: meno di -36dBm
- Massima deviazione: ± 2,5kHz

**Recevitore**

- Sistema di ricezione: conversione diretta
- Sensibilità (12dB SINAD): -12dBu
- Selettività canale adiacente: > di 60dB
- Intermodulazione: > di 70 dB
- Reiezione alle spurie: > di 70 dB
- Uscita audio: 1000mW/10%

**ALINCO, INC. Electronics Division**

Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Koraibashi,  
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan  
Phone: 06-7636-2362 Fax: 06-6208-3802  
http://www.ALINCO.com  
E-mail: export@alinco.co.jp

FNFNELEE-PE  
Ver.1.0 DJVX46

Distributore Autorizzato



K2M Srl  
Piazzale Medaglie d'Oro 1  
20135 Milano  
www.k2m.it - info@k2m.it - 02.2627.0265

