

Confidea CHT G4 鋰電池充電站



設備說明：

Confidea G4 充電站是一款緊湊型的機櫃安裝設備，最多可同時為 10 個鋰電池充電。機架式外型設計，能有效節省機櫃的使用空間，使其能完美整合在機櫃中。

從低電量到充滿電，全程僅需要 2 小時，也可以在 45 分鐘內，將鋰電池充滿至 50% 的電量，能提供 Confidea FLEX G4 無線會議裝置，在使用單一顆鋰電池的狀態下，於會議中使用長達 6 個小時的電量。

由於採用智慧監控機制，讓電池可以留在充電器中，而不會影響電池的使用壽命。

充電站具備網路連接埠，並內建瀏覽器介面的的監控軟體，可用於裝置韌體升級與電池狀態監控。

特色說明：

- 19"標準機櫃安裝設計
- 僅 1U 體積
- 電源自動調整功能
- 10 槽充電時的 LED 狀態顯示
- 智慧電池監控機制
- 快速充電功能，使用 Confidea G4 雙電池，實現交替充電方案
- 內建瀏覽器介面的的監控軟體

安規認證：

國家	安規類別
歐洲	CE

規範說明：

裝置資訊	
材質	鋼材
顏色	黑色, RAL9011
尺寸(W x H x D)	482.6 x 43.6 x 236.5 mm 19.0 x 1.72 x 9.31 in
含包裝尺寸(W x H x D)	565 x 60 x 305 mm 22.2 x 2.4 x 12 in
重量	3520 g / 7.76 lb
含包裝重量	4340 g / 9.57 lb
電氣資訊	
供電	100-240 VAC ±10%, 50~60 Hz
一般功率	180 W
最大功率	200 W
使用環境	
使用溫度	0 ~ 45°C
使用溫度	-20 ~ 60°C
濕度	<95%, >5%